

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

WNC (LR26-BRA-1)

Maio/2015

Imagem do modem WNC



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

1 Abra o navegador (Internet Explorer, Google Chrome, etc) e digite 192.168.100.1 . Aperte o **ENTER**

2 Clique no botão [Registrein](#).

Sistema		Status LTE	
Tempo de atividade	0dia:0h:19m:45s	Hardware LTE	Pronto
Versão de firmware	LR21_SKY_PT_V1.0.10	Status do SIM	Pronto
Tempo de construção	Fri May 9 15:35:47 CST 2014	IMSI	777770000070425
Configuração do roteador sem fio		IMEI	359127040004341
Mode	AP	Network status	Conectado
Banda	2.4 GHz (B+G+N)	LQI	
SSID	SKY_146A27	ID celular global	0952d403
Número de canal	9	ID de celular físico	120
Criptografia	WPA2 Mixed	RSRP	-90

Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.100.1/info/home.htm`. The page features the SKY BANDA LARGA logo and a 'Registrouin' button. A modal dialog box titled 'Autenticação obrigatória' is displayed in the center, containing the following text: 'O servidor http://192.168.100.1:80 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: ..'. Below this text are two input fields: 'Nome de usuário:' with the value 'admin' and 'Senha:' with the value 'admin'. The 'Fazer login' button is highlighted with a green circle containing the number '1', and the 'Cancelar' button is highlighted with a green circle containing the number '2'. A red callout box on the right side of the dialog contains the text: 'Entre com o nome de usuário **admin** e senha **admin** e clique no botão **Fazer login**.'

Sistema	
Tempo de atividade	0dia:0h:19m:45s
Versão de firmware	LR21_SKY_PT_V
Tempo de construção	Fri May 9 15:35:

Configuração do roteador s	
Mode	AP
Banda	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	SKY_146A27
Número de canal	9
Criptografia	WPA2 Mixed

Network status	Conectado
LQI	
ID celular global	0952d403
ID de celular físico	120
RSRP	-90

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi

The screenshot shows the SKY WLAN AP configuration interface. The browser address bar displays `192.168.100.1/pt/home.htm`. The page title is "Wireless Configurações básicas". The sidebar menu on the left includes "Sem fio" (highlighted with a green circle 1), "Configurações básicas", "Segurança", "Controle de acesso", "Configurações de TCP/IP", "Firewall", "QoS", "Configuração da rota", "Gestão", and "Sair da sessão". The main configuration area contains the following settings:

- Desabilitar a Interface LAN Sem Fio
- Banda: 2.4 GHz (B+G+N)
- Modo: AP
- SSID: SKY_146A27 (highlighted with a green circle 3)
- Largura de canal: 20MHz
- Número de canal: Automático
- Transmissão SSID: Ativado
- TX restrito: 0 Mbps (0:no restrict)
- RX restrito: 0 Mbps (0:no restrict)
- Clientes associados: Exibir clientes ativos
- Ativar clone Mac (cliente ethernet individual)

At the bottom, there are two buttons: "Aplicar as alterações" (highlighted with a green circle 4) and "Reiniciar". A callout box on the right explains: "SSID é onde você colocará o NOVO nome da sua Rede Wi-Fi. Coloque o nome de sua preferência." There is also an "Add to Profile" button.

Clique no botão [Aplicar as alterações](#) para salvar o nome da Rede Wi-Fi antes de seguir para a tela de configuração da [Senha Wi-Fi](#).

- O conteúdo do site:
- Status
 - Assistente de Configuração
 - Sem fio
 - Configurações básicas
 - Segurança
 - Controle de acesso
 - Configurações de TCP/IP
 - Firewall
 - QoS
 - Configuração da Rota
 - Gestão
 - Sair da sessão

Altere a configuração com sucesso!

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reinicie Agora

Mais tarde reiniciar

1

Clique no botão **Mais tarde reiniciar** para continuar.

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a Senha Wi-Fi

SKY BANDA LARGA

SKY WLAN AP
192.168.100.1/pt/home.htm

Configuração de segurança sem fio

Esta página configura a segurança da rede sem fio. Ativar WEP ou WPA usando as chaves de criptografia impede qualquer acesso não autorizado à sua rede sem fio.

Selecionar SSID:

1 O conteúdo do menu:

- Status
- Assistente de configuração
- Sem fio**
- Configurações básicas
- Segurança
- Controle de acesso
- Configurações de TCP/IP
- Firewall
- QoS
- Configuração da rota
- Gestão
- Sair da sessão













2 Clique no ícone de **Sem fio** no menu lateral.

3 Clique no campo **Chave pré-compartilhada** para inserir a nova senha.

4 Clique no botão **Aplicar as alterações** para salvar a nova senha.

Criptografia:
Modo de autenticação: Enterprise (RADIUS) Pessoal (chave pré-compartilhada)
WPA Cipher Suite: TKIP AES
WPA2 Cipher Suite: TKIP AES
Formato chave pré-compartilhada:
Chave pré-compartilhada:

Chave pré-compartilhada é onde você colocará sua NOVA **Senha do Wi-Fi**. Coloque a senha de sua preferência.

- O conteúdo do site:
-  Status
 -  Assistente de Configuração
 -  Sem fio
 -  Configurações básicas
 -  Segurança
 -  Controle de acesso
 -  Configurações de TCP/IP
 -  Firewall
 -  QoS
 -  Configuração da Rota
 -  Gestão
 -  Sair da sessão

Altere a configuração com sucesso!

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reinicie Agora

Mais tarde reiniciar

1

Clique no botão [Reiniciar Agora](#) e aguarde a próxima tela.

- O conteúdo do site:
- Status
 - Assistente de Configuração
 - Sem fio
 - Configurações básicas
 - Segurança
 - Controle de acesso
 - Configurações de TCP/IP
 - Firewall
 - QoS
 - Configuração da Rota
 - Gestão
 - Sair da sessão

Altere a configuração com sucesso!

Não desligue ou reinicie o dispositivo durante este tempo.

Por favor, aguarde 18 segundos...



Após zerar os segundos, seu Wi-Fi estará com o novo nome e a nova senha. Você poderá fechar a janela, procurar o Wi-Fi no seu computador, celular ou tablet e entrar com a senha que você escolheu.